

呼出表示装置

各部の名称・寸法図(mm)

**個別表示窓**

**銘板**

① 表示部固定ネジ  
② 表示部(スモークアクリル)  
③ 銘板  
④ 表示窓  
⑤ 呼出音孔  
⑥ 電源表示灯

⑦ 呼出音量切替スイッチ  
⑧ 呼出音停止ボタン  
⑨ 呼出音停止表示灯  
⑩ 復旧ボタン  
⑪ 電源スイッチ(カバーの中)

**壁付型CBN-nC-「」**

① 表示部固定ネジ  
② 表示部(スモークアクリル)  
③ 銘板  
④ 表示窓  
⑤ 呼出音孔  
⑥ 電源表示灯  
⑦ 呼出音量切替スイッチ  
⑧ 呼出音停止ボタン  
⑨ 呼出音停止表示灯  
⑩ 復旧ボタン  
⑪ 電源スイッチ(カバーの中)

① CBN-1C-「」=250  
② CBN-3C-「」=250  
③ CBN-5C-「」=250  
④ CBN-10C-「」=300  
⑤ CBN-15C-「」=350  
⑥ CBN-20C-「」=400  
※1 CBN-20C-「」と CBN-nC-Dは90

**壁埋込用取付枠CBN-FWn**

① CBN-FW5=330  
② CBN-FW10=380  
③ CBN-FW15=430  
④ CBN-FW15-D90=430  
⑤ CBN-FW20-D90=480  
⑥ 専用埋込ボックス

**盤組込用取付枠CBN-FKn**

① CBN-FK5=330  
② CBN-FK5-D90=330  
③ CBN-FK10=380  
④ CBN-FK10-D90=380  
⑤ CBN-FK15=430  
⑥ CBN-FK15-D90=430  
⑦ CBN-FK20-D90=480  
※2 CBN-FKn-D90は 92

**EIAラック組込型CBN-nE-「」**

① CBN-1E-「」=266  
② CBN-3E-「」=266  
③ CBN-5E-「」=266  
④ CBN-10E-「」=310  
⑤ CBN-15E-「」=354  
⑥ CBN-20E-「」=399

設定 (副表示器も同じ設定にすること。)

**CBN-5Cの場合**

パネル裏側を開けた状態

呼出音スイッチ

呼出ボタン設定スイッチ

ON: 呼出ボタン  
OFF: 非常ボタン

ON: 呼出ボタン  
OFF: 非常ボタン

変更しないでください。

1窓目  
2窓目  
3窓目

4窓目  
5窓目  
6窓目

取付寸法(mm)

**CBN-10C**

電源線 機器中心 弱電線

機器中心

取付高さ 1,300 ~ 1,400

240

50

300

100

100

150

100

※上下・左右に上記のスペースを確保のこと (放熱・メンテナンス用)

配線本数・接続図例

D種接地 ← AC100V直結

非常ボタン (呼出抵抗 100Ω以下)

一括移報 (接点容量 DC24V, 0.3A)

メーク 共通 プレーク

DM DC DB

SP IER-2

計2台接続できます。IER-2の代わりにワイヤレス送受信機(FW-TR)も接続可能(但し、副表示器のみの2台接続は不可)

※NBR-7WAの黒リード線は、廊下灯を設置する場合、緑リード線と切り離して接続すること。  
※非常ボタンを設置する場合、廊下灯は使用できません。  
※呼出ボタンは、1窓に3台まで接続できます。  
※非常ボタンを接続するときは、該当の呼出ボタン設定スイッチをOFFにする。(副表示器も同じ設定にすること。)

仕様

CBN-1C, 3C, 5C, 10C, 15C, 20C	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	(呼出副表示器接続時) CBN-1C…最大10W、待受時3W CBN-3C, 5C, 10C, 15C…最大13W、待受時3W
表示方式	表示窓(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
配線数	表示器→トレイル呼出ボタン…1線共通+窓数 表示器→副表示器…6線+窓数
通達距離	表示器→トレイル呼出ボタン… 0.9mm線を使用して150mまで 表示器→副表示器… 0.9mm線を使用して75mまで
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1C, 3C, 5C…約3.8kg CBN-10C…約4.2kg CBN-15C…約5.0kg CBN-20C…約6.1kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)

CBN-1CS, 3CS, 5CS, 10CS, 15CS, 20CS	
電源電圧	表示器より供給(DC12V)
消費電流	CBN-1CS…最大150mA、待受時40mA CBN-3CS, 5CS, 10CS…最大210mA、待受時40mA
表示方式	表示窓(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1CS, 3CS, 5CS…約3.4kg CBN-10CS…約4.0kg CBN-15CS…約4.6kg CBN-20CS…約5.7kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)