

■スマートフォンなどのインターホン機能に関する制約事項

- インターホンアプリ®を使用するには、動作確認済みの無線LAN対応ルーターと、対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレットなどが必要です。
- インターホンアプリ®をインストールするには、以下の要件を満たすスマートフォンが必要となります。(2017年6月現在)

対応OS	Android 4.0、4.1、4.2、4.4、5.0、5.1、5.1.1、6.0、6.0.1 iOS7.1.2、8.1.3、8.3、8.4.1、9.2、10.0.2、10.1.1、10.2.1
対応通信キャリア	キャリア・通信会社に関係なくご利用いただけます。
端末の空き容量	Android：12MB以上の空き容量 iOS：30MB以上の空き容量
その他	本アプリをGoogle Play、App Storeよりダウンロードする際に、インターネット接続が必要となります。

- 動作確認済みの無線LAN対応ルーター、スマートフォンなどの機種、最新の対応OSは弊社ホームページ (<https://www.aiphone.co.jp/>) でご確認ください。
- Android、Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。

- iPad、iPod touchはApple Inc. の商標または登録商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
- iOSはCiscoの商標または登録商標です。
- 住宅内(無線LANエリア)のみ利用可能です。インターホンアプリ®が無線LAN圏外にある場合、使用できません。
- ネットワーク環境によっては使用できない場合があります。
- インターネット経由でのインターホンアプリ®の使用はできません。
- 無線LAN対応ルーターは、モニター付親機と無線LANで接続する場合、同一フロアに設置してください。
- ネットワーク環境やスマートフォンなどの性能により、音声の途切れや画像取得が遅延する場合があります。
- スマートフォンなどの通話は交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合があります。
- スマートフォンなどの音声と映像はリップシンクしません。
- モニター付親機1台に登録できるスマートフォンなどは8台までです。

■インターホンアプリ®通話方式の初期設定手順(Android)

スマートフォンなどと連動するには、はじめに動作確認済み無線LANルーターとモニター付親機を接続し、モニター付親機の機器連携設定が必要です。詳しくは、接続するインターホンの取扱説明書をご覧ください。

アプリの初期設定をする

- 1.「インターホンアプリ®」をダウンロードする
Android端末でGoogle Playを起動して「インターホンアプリ®通話方式」をダウンロードします。
- 2.インターホンアプリ®を起動する
ダウンロードした「インターホンアプリ®」のアイコンをタップして起動します。
- 3.使用許諾契約書をよく読み、[同意する]をタップする。
「インターホンアプリ®」を初めて起動した際には使用許諾契約書が表示されます。使用許諾契約書の内容に同意いただけない場合には、インターホンアプリ®は使用できません。



- 4.IPアドレスを入力し、[OK]をタップする。
IPアドレスがわからない場合は、接続するインターホン機器の取扱説明書を参照し、確認してください。



- 5.シリアル番号を入力する
シリアル番号が分からない場合は、接続するインターホン機器の取扱説明書を参照し、確認してください。



6. パスワードを入力して[ログイン]をタップする。
半角数字でログインします。初回ログイン時のパスワードは「9999」です。2台目以降の登録は初回登録時に設定したパスワードを入力してください。
※接続するインターホン機器によって画面が異なります。



[ログイン]をタップすると初回登録時のみパスワード変更画面が表示されます。パスワードを入力して[変更]をタップしてください。
※パスワード変更処理に時間がかかる場合があります。



7. [モバイル機器登録]をタップする。
※[登録情報変更][登録情報確認][パスワード変更]については、接続するインターホン機器の取扱説明書をご覧ください。



- 8.ユーザー名を入力して、[OK]をタップする。
半角英数字15字以内でユーザー名を入力します。ユーザー名は本人の名前などお好みのユーザー名を入力してください。



9. [登録]をタップする。



10. [はい]をタップする。



動作確認をする

1. 玄関子機の呼び出しボタンを押す
玄関子機の呼び出しボタンを押すと着信中の画面が表示されます。
2. [通話する]をタップし、通話できることを確認する。
玄関子機と通話ができれば設定完了です。
※カメラなし玄関子機の場合、映像は映りません。
※着信音などはインターホン設定画面で変更できます。




2台目以降のAndroid端末を登録する場合は…
続けて2台目のAndroid端末を登録する場合は、「アプリの初期設定」の手順1~10、「動作確認」の手順1~2を同様に行い設定、確認してください。

■インターホンアプリ®通話方式の初期設定手順(iOS)

iOS端末と連動するには、はじめに動作確認済み無線LANルーターとモニター付親機を接続し、モニター付親機の機器連携設定が必要です。詳しくは、接続するインターホンに付属の取扱説明書をご覧ください。

アプリの初期設定をする

- 1.「インターホンアプリ®」をダウンロードする
iOS端末でApp Storeを起動して「インターホンアプリ®」をダウンロードします。
※App Storeでは「インターホンアプリ®通話方式」をダウンロードしてください。
- 2.インターホンアプリ®を起動する
ダウンロードした「インターホンアプリ®」のアイコンをタップして起動します。
- 3.使用許諾契約書をよく読み、[同意する]をタップする
「インターホンアプリ®」を初めて起動した際には使用許諾契約書が表示されます。
使用許諾契約書の内容に同意いただけない場合は、インターホンアプリ®は使用できません。



4. [OK]をタップする



- 5.シリアル番号を入力し、[初期設定開始]をタップする
シリアル番号が分からない場合は、接続するインターホン機器の取扱説明書をご覧ください。



シリアル番号からの初期設定開始時に、接続エラーが発生した場合は、[IPアドレスで初期設定開始]から初期設定を開始してください。IPアドレスが分からない場合は、接続するインターホン機器からの取扱説明書を参照し、確認してください。

- 6.シリアル番号とパスワードを入力して、[ログイン]をタップする
半角数字で入力します。シリアル番号は初めから入力されている場合がございます。初回ログイン時のパスワードは「9999」です。2台目以降の登録は初回登録時に設定したパスワードを入力してください。
※接続するインターホン機器によって画面が異なります。



[ログイン]をタップすると初回登録時のみパスワード変更画面が表示されます。パスワードを入力して[変更]をタップしてください。
※パスワード変更処理に時間がかかる場合があります。



7. [モバイル機器登録]をタップする
※[登録情報変更][登録情報確認][パスワード変更]については、接続するインターホン機器の取扱説明書をご覧ください。



- 8.ユーザー名を入力して、[OK]をタップする。
半角英数字15字以内でユーザー名を入力します。ユーザー名は本人の名前などお好みのユーザー名を入力してください。



9. [登録]をタップする。



10. [OK]をタップする
初期設定後は必ず動作確認を行ってください。(7ページ)



動作確認をする

1. [ホーム]をタップする
2. 玄関子機の呼出ボタンを押す
玄関子機の呼出ボタンを押すと着信中の画面が表示されます。
3. [通話する]をタップし、通話できることを確認する
玄関子機と通話ができれば設定完了です。
※カメラ付ではない玄関子機の場合、映像は映りません。
※着信音などはインターホン設定画面で変更できます。



2台目以降のiOS端末を登録する場合は…
続けて2台目のiOS端末を登録する場合は、「アプリの初期設定」の手順1~10、「動作確認」の手順1~3を同様に行い設定、確認してください。