呼出動作

Vi - nurse

呼出 優先度		BT a Mills	呼出を受ける 親 機			表示灯		
F	9	呼び出す	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	ハンディナース (IOS-301JR)	液晶表示灯アダプター方式	対応	復旧
呼出優先度E	トイレ介助コール	トイレ介助ボタンを押す	101-1 10	トイレ介的コール 呼出中 ・	が が が が が が が が が が が が が が	早い橙色点滅 /早い橙色点滅	呼出元を確認し、対応します	通話終了もしくは復旧ボタンを押す
			♪ピンポン(連続鳴動)		(着信ランプ:黄色)			
	点滴コール	点滴ボタン	点演コール 101-1 有村 俊秀 PJL5 bとデ	無滴コール 呼出中 101-1 (本版) (x k k k k k k k k k k k k k k k k k k	着信中 有信中 後秀 A TN 101-1	早い橙色点滅/早い橙色点滅/橙色点滅/	呼出元を 確認し、 対応 します	通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		を押す	♪ピンポン(連続鳴動)		♪ピー… (着信ランプ:黄色)			
	コール	設定により指定された	101 コール	コール 呼出中	着信中 CL 101	早い橙色点滅		通話終了もしくは復日ボタンを押す
		呼出ボタン	♪ピンポン(連続鳴動)		♪ピー… (着信ランプ:黄色)	,		
	汎用コール	アダプターや 液晶表示灯 の汎用入力 端子に接続 された機器 からの呼出	利用コール 101-1 有村 俊秀 PJU5 b/b?* □ 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		着信中 有材 俊秀 A HC 101-1	早い橙色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
					(月日フンフ・英己)			
	親機呼出	他の親機からの呼出	3階東病棟	3階東病棟	_	_		通話終了
			(AZENJUVI ZZI)					
	ハンディナース		1001	ハンティナース 呼出中	_	_		通話終了
		ハンディナース からの呼出	♪ピンポン(連	続鳴動)	-			